

## DISTRIBUITOARE 4P 125/160 A 7/11/12/15 BORNE

POZA

### Prezentare generala:

Se utilizeaza la distributia energiei electrice.

MF0013-03640	DISTRIBUITOR 4 BARE, 1 INTRARE+6 IESIRI, 125 A
MF0013-03650	DISTRIBUITOR 4 BARE, 1 INTRARE+10 IESIRI, 125 A
MF0013-03660	DISTRIBUITOR 4 BARE, 1 INTRARE+14 IESIRI, 125 A
MF0013-03670	DISTRIBUITOR 4 BARE, 1 INTRARE+11 IESIRI, 160 A

### Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60947-1
In	125/160 A - 40 °C
Ui	500 V
Ipk	20 kA
Material	policarbonat
Variante:	a) 1+6 borne – 1x25 + 1x16 + 5x10 mmp (MF0013-03640) b) 1+10 borne – 1x25 + 3x16 + 7x10 mmp (MF0013-03650) c) 1+14 borne – 1x25 + 3x16 + 10x10 mmp (MF0013-03660) d) 1+11 borne – 1x35 + 11x16 mmp (MF0013-03670)
Dimensiuni de gabarit	a) 1+6 borne – HxLxA 51x110x87 mm b) 1+10 borne – HxLxA 51x148x87 mm c) 1+14 borne – HxLxA 51x183x87 mm d) 1+11 borne – HxLxA 70x170x87 mm

La distribuitoarele de 125 A inaltimea de la sina de montaj pana in partea de sus este de 45 mm.  
La distribuitoarele de 160 A inaltimea de la sina de montaj pana in partea de sus este de 65 mm.

### Instructiuni de montaj:

- Se inlatura capacul prin desprinderea sa din cleme in partea de sus.
- Distribuitorul se monteaza pe sina DIN sau se prinde de contrapanou /profil in doua suruburi.
- Conductoarele intra in distribuitor prin partea de jos.
- Cablurile de intrare se conecteaza doua in partea stanga si doua in partea dreapta.
- Ordinea fazelor R S T este de sus in jos.
- Se monteaza capacul distribuitorului prin fixarea in clemele din partea de sus.

### Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si realizarea conexiunilor se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

### Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

### Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.

- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.