

COMTEC 2000 INC SRL


Adresa: Str. Drumul Osiei nr. 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 301 96 00

MUFE TELEFONICE 4P/4C / 6P/4C / 6P/6C

Prezentare produse:

MF0030-01200	MUFE TELEFONICE PT.SERTIZARE	4P4C
MF0030-01210	MUFE TELEFONICE PT.SERTIZARE	6P4C
MF0030-01215	MUFE TELEFONICE PT.SERTIZARE	6P6C

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801	
Variante constructive	RJ 9 - 4P/4C RJ 11 - 6P/4C RJ 12 - 6P/6C	
Tensiune de contact	30 V ca / 42 V cc la 1.5 A	
Rezistenta de contact / izolatie	min. 20 mΩ – max. 500 MΩ	
Rezistenta la presiune	AC 1000 V 50 Hz – 60 HA/ min	
Viteza de transmisie	100 Mbps	
Rezistenta dielectric	1000 V rms	
Anduranta mecanica	min. 3000 cicluri	
Tragere intre cablu si priza	>>7.7 kg	
Material	policarbonat transparent UL 94V-0	
Contacte	nichel sulfat cu 50 microni aur	
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 55 °C	

Instructiuni de montaj:

- Se introduc conductoarele in mufa si sertizeaza cu unul din urmatoarele produse:

MF0030-01920	CLESTE SERTIZARE METAL	4P
MF0030-01930	CLESTE SERTIZARE METAL	6P
MF0030-01935	CLESTE SERTIZARE METAL	4P/6P
MF0030-01938	CLESTE SERTIZARE METAL	6P/8P
MF0030-01939	CLESTE SERTIZARE PROF.GALBEN	4P/6P/8P
MF0030-01940	CLESTE SERTIZARE PROF.METAL	4P/6P/8P

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Mai multe mufe se ambaleaza in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.

- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.